

m900 Setup Menu Quick Guide

- * 셋업 메뉴에 들어가기 및 설정 : 볼륨노브를 3초 정도 눌러 셋업 메뉴 표시
셋업 메뉴에 진입 후 노브를 좌우로 돌려 원하는 설정을 선택한다
- * 변경 후 저장하기 : 볼륨노브를 3초간 가볍게 눌러 준다

Menu Item	Action
[공통사항] 셋업 메뉴 들어가기 위해 노브를 길게 3초 정도 누른 후 아래 메뉴 실행	
[CF] CROSSFEED (x-feed) 활성화	[CF] 노브를 가볍게 한번 눌러 CROSSFEED 활성화 [CF.] 한 번 더 누르면 비활성화 소수점이 보이면 활성화
[C] MONO MODE 모노모드 좌우채널 통합	[C] 노브를 가볍게 눌러 활성화 설정소수점이 켜지면 [C.] 모노모드 활성화
[JL] LEFT MINUS RIGHT 왼쪽에서 오른쪽채널 차감 양쪽채널 다르게 재생	[JL] 노브를 가볍게 눌러 활성화 설정소수점이 켜지면 [JL.] left minus right모드 활성화
[LR] 모니터링 모드 좌우채널 모니터링모드 6개의 다른 모니터링 모드	[LR] 노브를 돌려 좌측 해당메뉴 (모니터링 모드)에서 [RL] 토글하여 6개의 다른 모드 설정한다 [LL] [RR] [L-] [-R] LR = 노멀 스테레오 RL = 좌우 채널 바뀜 LL = 왼쪽채널 RR = 오른쪽 채널 L- = 왼쪽 채널만 출력 -R = 오른쪽 채널만 출력
[U] 입력 소스 선택 USB, S/PDIF 또는 TOSLINK 선택	[U] 해당메뉴에서 노브를 눌러 [SP] - 'U'는 USB 입력, [to] - 'SP'는 S/PDIF - 'is'는 TOSLINK
[dd] 디스플레이 디머모드 기기가 비활성 상태일 때 5초후 화면 표시 꺼짐 노브를 돌리거나 누르면 다시 화면표시 점등	[dd] 해당메뉴가 보이면 노브를 눌러서 소수점이 보이면 [dd.] 활성화 됨
[PL] 파워업 레벨 파워업 레벨 셋팅모드 공장기본값은 0으로 설정	[PL] 노브를 돌려서 눌러 활성화 소수점 표시는 현재 레벨 [PL.] 저장되었음을 표시
[+] 밸런스 조정 좌우채널간 밸런스 조정	[6+] 노브를 눌러 활성화 [+6] 노브를 돌려 채널간 밸런스 각각 6dB 범위로 조절됨
[F1] DAC 필터 디지털필터 응답 변경	[F1] 해당모드에서 노브를 한번씩 눌러 원하는 필터모드 선택 [F2] [F3] [F4] F1 = sharp roll off, linear phase F2 = slow roll off, linear phase F3 = sharp roll off, minimum phase F4 = slow roll off, minimum phase
[U1] USB 모드 USB Class1, USB Class2 선택	[U1] 해당메뉴에서 노브를 돌려 USB Class1, Class2 선택 후 [U2] 누르면 적용되면서 전원이 꺼진 후 켜짐
[FS] 샘플레이트 표시 입력 Sample rete 표시	[44] 0.5초 후에 'FS' 표시된 후 [48] 입력 Sample rete 표시됨 [88] [96] 표시창은 2개로만 표시되므로 2자리 보다 높은 샘플레이트 표시는 17 (176) 19 (192) 35 (354) 38 (382) DSD 레이트는 아래와 같이 표시된다 d1 (DSD64), d2 (DSD128), d4 (DSD256)